

DATOS TÉCNICOS

BOBINAS PARA CONTACTORES



RV40AL9

Construcción y características

- Compatible con series RV40 - 12...40 / RV40N, RV40C el modelo RV40AL9.
- Compatible con series RV40N 50...85 / RV40N, RV40C el modelo RV40AL50**.

Sustituir (**) por la tensión de bobina requerida (AC-50/60Hz): 24=24V, 48=48V, 110=110V, 230=230V y 400=415V.

Datos técnicos

AC 110V, 50Hz

Tipo	Bobina de consumo (A)		Disipación de calor (W)	Tensión operacional (V)		Corriente de la bobina (mA)	Tiempo operacional (ms)	
	Irrupción	Sellado		Tensión de recogida	Voltaje de deserción		Clausura	Apertura
RV40N-9 (/4)~22(/4)	95	8	2	74~84(75~85)*	54~64(55~65)*	73(73)*	11~18	6~9
RV40N-32(/4)~40(/4)	95	8	1	75~84(75~85)*	54~64(55~65)*	73(73)*	13~20	6~9
RV40N-50(/4)~85(/4)	220	17	5.5	67~77(68~78)*	39~49(40~50)*	154(154)*	16~25	9~16
RV40F-100,125	162	9.8	3.1	77	48	89	46~50	49~53
RV40F-150	162	12.2	3	77	48	111	56~60	44~48
RV40F-180,200	220	9.1	3.4	77	48	83	60	41
RV40F-100(/4)~220(/4)	220	9.1	3.4	77	48	83	60	41

NOTA) 1. Los anteriores son valores medios. 2() * son los valores para 50Hz.

Características de la bobina de corriente continua

DC 110V, dasis

Tipo	Bobina de consumo (A)		Disipación de calor (W)	Tensión operacional (V)		Corriente de la bobina (mA)	Tiempo operacional (ms)	
	Irrupción	Sellado		Tensión de recogida	Voltaje de deserción		Clausura	Apertura
RV40N-9(/4)~22(/4)	9	9	50	60~75	15~35	82	45~55	8~15
RV40N-32(/4)~40(/4)	9	9	50	60~75	15~35	82	45~55	8~15
RV40N-50(/4)~85(/4)	220	5	-	65~80	15~35	46	20~30	13~20

NOTA: 1. Los anteriores son valores medios.

BOBINAS PARA CONTACTORES			
SERIE COMPATIBLE	Nº POLOS	REFERENCIA	PACK
RV40N-12...40 / RV40C	3 Y 4	RV40AL9**	1/1
RV40N - 60...85/RV40C		RV40AL50**	