

DATOS TÉCNICOS



RV40BQ1

CAJAS PARA ARRANCADORES

Construcción y características

- Motor magnético de tipo cerrado.
- Q - Protección especial IP65.
- W1 - Protección general.

CAJAS PARA ARRANCADORES

SERIE COMPATIBLE	REFERENCIA	PACK
RV40-12...22	RV40BQ1	1/20
RV40-32...40	RV40BQ2	1/12
RV40-65...85	RV40BQ3	1/12

Datos técnicos

Modelo	Último clasificado (kW)					Corriente nominal (A)			Tipo AC1
	Motor monofásico		Tipo trifásico del motor AC3			Tipo trifásico del motor AC3			
	110V	220V	200V~220V	380V~440V	550V~550V	220V~220V	380V~440V	500V~550V	A
RV40BQ1	0.4	0.8	2.5	4	4	11	9	7	25
	0.5	1	3.5	5.5	7.5	13	12	12	25
	0.75	1.5	4.5	7.5	7.5	18	18	13	40
	0.9	1.8	5.5	11	15	22	22	22	40
RV40-BQ2	1.2	-	7.5	15	18.5	32	32	28	50
	1.7	-	11	18.5	22	40	40	32	60
RV40BQ3	-	-	15	22	30	55	50	43	80
	-	-	18.5	30	33	65	65	60	100
	-	-	22	37	37	75	75	64	110
	-	-	25	45	45	85	85	75	135